

COTAC コストをおさえ、地球に優しく。

未来が変わる。日本が変わる。



# LED レフ球型 LEDライト 13W/16W

バラストレス水銀灯/ビーム球/レフ球の置き替えに。省エネ効果絶大。

日亜  
高品質  
LED

看板の投光に最適。

屋外用汎用看板灯具にフィット

## 省エネ

経費を最大約10分の1まで低減

## 長寿命

ライト交換の手間とコストを削減



室内型 13W

防水型 16W

既存のレフ球と取り替えるだけ。工事は不要です。

※器具によっては取り付けられない場合があります。

	SBL13WN-26	SBL16WN-26WP
消費電力:	13W	16W
全光束:	1360 lm ±10%	1600 lm ±10%
重量:	210g ±5%	400g ±5%
寸法:	Ø98×118.5mm	Ø120×127.5mm
口金:	E26	E26
対応:	室内型	防水型
動作温度:	-15~40° C	-15~40° C
保管温度:	-20~45° C	-20~45° C

### 共通仕様

定格電源:	AC100~240V	ボディー素材:	アルミ/ABS
電源タイプ:	内蔵	カバー:	ポリカーボネート
周波数:	50~60Hz	対応:	CE
色温度:	電球色(L)/昼白色(N)	保証期間:	1年

●製造元:

**COTAC** 株式会社コタック

●販売代理店:

**KOWA** 幸和システム販売株式会社

〒135-0016東京都江東区東陽2-3-20 (東陽タウンセンター 3F)

TEL:03-3646-8999 FAX:03-3646-8983

URL: <http://www.kowasystem.com/>

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。  
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2013年 1月現在